

Coupleurs TV-SAT

- Coupleurs – découpleurs TV/SAT pour utilisation intérieure ou extérieure
- 1 ou 2 passages cc
- Haute réjection afin de supprimer les interférences dans la bande VHF-UHF lorsque la bande haute d'un LNB universel est sélectionnée



9501



9509



9506

Répartiteurs 5-2300 MHz

- 2, 3, 4, 6 et 8 sorties
- Faible perte d'insertion
- Boîtier en Zamak
- Connectique "F"
- Passage de courant sur toutes les sorties (protégées par diodes)



4502



4503



4504



4506



4508

Coupleurs TV-SAT

Référence	Bande / Perte de passage		Isolation	Remarque	Dimensions
9501	VHF-UHF 5-862 MHz / 1 dB	SAT* 950-2150 MHz / 2,0 dB	> 15 (Terr.) > 30 (Sat.)	utilisation intérieure	61 x 51 x 16 mm
9506	VHF-UHF 5-862 MHz / 2 dB	SAT* 950-2150 MHz / 2,5 dB	> 15 (Terr.) > 40 (Sat.)	haute réjection montage sur mât ou paroi	112 x 98 x 56 mm
9507	VHF-UHF* 5-862 MHz / 2 dB	SAT* 950-2150 MHz / 2,5 dB	> 15 (Terr.) > 40 (Sat.)	haute réjection montage sur mât ou paroi	112 x 98 x 56 mm
9509	VHF-UHF 5-862 MHz / 2 dB	SAT* 950-2150 MHz / 2,5 dB	> 15 (Terr.) > 40 (Sat.)	haute réjection utilisation intérieure	90 x 41 x 34 mm

* = passage cc

Répartiteurs 5-2300 MHz

Référence	4502	4503	4504	4506	4508
Sorties	2	3	4	6	8
Fréquences (MHz)	5-2300	5-2300	5-2300	5-2300	5-2300
Perte d'insertion (dB)	6,5	11	11	16	18
Isolation (dB)	16	20	20	20	20
Affaiblissement de réflexion (e/s)	10	10	10	10	10
Passage de courant (s/e)	2	3	4	6	8
Dimensions (mm)	47 x 56 x 21	47 x 77 x 21	47 x 77 x 21	57 x 120 x 25	57 x 120 x 25