



KIT PREAMPLI 7322 + ALIM 2434



UHF Ch21-60: 10-25dB 24 V commutateur alimentation en mode - 2 sorties

JOH 7322 Préampli :

- GSM intégré piège
- faible bruit préamplificateur
- 25 dB de gain réglable
- LED de puissance
- zamak moulé sous pression logements

JOH 2434 Alimentation :

- alimentation à haute efficacité
- protection de court-circuit
- LED de puissance
- mur ou rail DIN Montage

Préampli	7322	
Gamme de fréquences	MHz	470-790 (21-60 ch.)
Gain	dB	10-25 adj.
Figure de bruit	dB	2,0
Niveau de sortie	dBmV	105
Alimentation	VDC	24
Consommation	mA	50
Dimensions	mm	105 x 105 x 37

Alimentation	2434	
Les sorties	-	2
La perte d'insertion	dB	4
Isolation entre les sorties	dB	10
Tension d'entrée AC / Fréquence / Puissance	-	230 V ~ / 50 Hz / 4,8 W
Tension de sortie continue	VDC	24
Le courant de sortie	mA	150
Dimensions	mm	110 x 94 x 41