

MFC 401 - Coupleur FM/VHF/UHF/SAT

Art. Number 340112



MFC 401 - Coupleur FM/VHF/UHF/SAT

Coupleur répondant à une grande majorité de cas de couplage d'antennes terrestres et satellites.

- 4 entrées (FM / DAB-VHF / UHF / SAT) et 1 sortie.
- Passage de courant commutable pour les entrées DAB-VHF et UHF pour alimenter un préamplificateur.
- LED de signalisation de présence de télé-alimentation sur les entrées DAB-VHF et UHF.
- Passage de courant permanent sur l'entrée SAT.
- Pas de passage de courant sur l'entrée FM.
- Blindage RF. Entrée UHF équipée d'un filtre LTE 700 (réjection des signaux LTE > UHF 48).

La majorité de nos filtres, amplificateurs, coupleurs utilisent notre fameux boîtier de mât ergonomique.

Technical Specifications

Informations sur le produit

Code EAN 5702663401129

Bande de fréquences

Bande	FM / VHF / DAB / DAB+ / UHF / SAT
[Entrée 1] - fréquences MHz	87.5...108 MHz
[Entrée 2] - fréquences MHz	174...230 MHz
[Entrée 3] - fréquences MHz	470...694 MHz
[Entrée 4] - fréquences MHz	950...2250 MHz
LTE protection	@ 700Mhz

Atténuation

[Entrée 1] - pertes de passage dB	≤ 2.0 dB
[Entrée 2] - pertes de passage dB	≤ 3.0 dB
[Entrée 3] - pertes de passage dB	≤ 3.5 dB



Technical Specifications

[Entrée 4] - pertes de passage dB	≤ 3.5 dB
Rejection @ 694 MHz (Ch. 48) dB	2 dB
Rejection @ 730 MHz (Ch. 53) dB	25 dB
Rejection @ 788 MHz (Ch. 60) dB	40 dB

Opérationnel

Passage DC supporté SAT	Oui (30VDC / 500mA)
Passage DC supporté VHF	Oui (30VDC / 500mA) switch
Passage DC supporté UHF	Oui (30VDC / 500mA) switch

Connecteurs

Nombre d'entrées	4
Nombre de sorties	1

Mécanique

Hauteur mm	57 mm
Largeur mm	140 mm
Profondeur mm	113 mm
Hauteur brute m	0.062 m
Largeur brute m	0.140 m
Profondeur brute m	0.120 m
Volume m ³	0.001 m ³
Poids net kg	0.252 kg
Poids de l'emballage Kg	0.040 Kg
Poids brut Kg	0.292 Kg