

**Recyclage appareil :** Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.

**Déclaration de conformité :** Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur [www.sedea.fr](http://www.sedea.fr)

# SEDEA®

## Filtre réjecteur 5G

REF.	029 205	029 275
ENTREES - SORTIES	1 - 1	
BANDE COUVERTE	MHz	0 - 694
GRUPE CANAUX	VHF + UHF(21-48)	
ATTENUATION D'INSERTION	dB	< 1
REJET BANDE	5G	
	VHF	Non
	698MHz	> 15dB
	706MHz	> 40dB
	714MHz	> 60dB
SAT	> 60dB	> 50dB
REJET DANS LA BANDE 4G-Lte	> 60dB	> 50dB
LINÉARITÉ	dB	±1
PASSAGE DE COURANT	500 mA (Max)	
RACCORDEMENT	Fiches Type "F"	
INSTALLATION	Mât	Antenne / Intérieur

