

connecting the future



## TLP 148 LTE700 filter masthead CH48

Référence: 314177

### Description du produit :

TLP 148 Filtre LTE 700MHz montage extérieur / intérieur

- Les filtres LTE empêchent les signaux de télévision terrestre d'être perturbés par les services mobiles 4G
- Ils doivent être placés au plus près de l'antenne de réception des signaux de télévision
- Le TLP 148 est intégré dans un boîtier de mât pour être installé à l'extérieur sur le mât
- Entrée et sortie en connectique F

### Spécifications

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE	
Code EAN	5702663141773
CARACTÉRISTIQUES	
Type	Flitre LTE 700 extérieur / intérieur
Type	LTE filter
BANDE DE FRÉQUENCES	
[Entrée 1] – fréquences	5...694 MHz
[Entrée 1]- stop-canal	48
LTE protection	@ 700Mhz

## ATTÉNUATION

[Entrée 1] - pertes de passage	1.0...3.0 dB
--------------------------------	--------------

Rejection @ 730 MHz (Ch. 53)	> 50.0 dB
------------------------------	-----------

## ADAPTATION

Perte de retour (in-out) 5-40 MHz	20 dB
-----------------------------------	-------

Perte de retour (in-out) 40-1000 MHz	≥ 18dB -1.5dB/Oct, min. 10dB dB
--------------------------------------	---------------------------------

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Impédance	75 Ω
-----------	------

## OPÉRATIONNEL

Passage DC supporté	Oui (30VDC / 1A)
---------------------	------------------

## CONNECTEURS

Type de Connecteur	F-femelle
--------------------	-----------

Nombre d'entrées	1
------------------	---

Nombre de sorties	1
-------------------	---

## MÉCANIQUE

Couleur	Noir
---------	------

Hauteur brute	0,060 m
---------------	---------

Largeur brute	0,112 m
---------------	---------

Profondeur brute	0,118 m
------------------	---------

Volume	0,001 m <sup>3</sup>
--------	----------------------

Poids net	0,170 kg
-----------	----------

Poids de l'emballage	0,010 Kg
----------------------	----------

Poids brut	0,180 Kg
------------	----------