

700MHz TLP 048 LTE LP filter CH48

Art. Number 314176



700MHz LTE LP filter CH48

- Les filtres LTE empêchent les services mobiles 4G d'interférer avec les signaux de télévision terrestre

TLP 048 Filtre LTE 700MHz montage extérieur / intérieur

- Les filtres LTE empêchent les signaux de télévision terrestre d'être perturbés par les services mobiles 4G
- Ils doivent être placés au plus près de l'antenne de réception des signaux de télévision
- Le TLP 048 peut se visser directement sur la sortie du symétriseur d'antenne ou au niveau d'un coupleur
- Entrée et sortie en connectique F

Technical Specifications

Informations sur le produit

Code EAN 5702663141766

Bande de fréquences

[Entrée 1] – fréquences | MHz 5...694 MHz

[Entrée 1]- stop-canal 48

LTE protection @ 700Mhz

Atténuation

[Entrée 1] - pertes de passage | dB 0.8...3.0 dB

Rejection @ 730 MHz (Ch. 53) | dB > 50.0 dB

Adaptation

Perte de retour (in-out) 5-40 MHz | dB 20 dB

Perte de retour (in-out) 40-1000 MHz | dB $\geq 18\text{dB} -1.5\text{dB/Oct}$, min. 10dB dB

Caractéristiques électriques

Impédance | Ω 75 Ω



Technical Specifications

Opérationnel

Passage DC supporté Oui (30VDC / 1A)

Connecteurs

Type de Connecteur F-mâle / F-femelle

Nombre d'entrées 1

Nombre de sorties 1

Mécanique

Quantité par emballage 1

Hauteur | mm 85 mm

Largeur | mm 25 mm

Profondeur | mm 25 mm

Hauteur brute | m 0.085 m

Largeur brute | m 0.025 m

Profondeur brute | m 0.025 m

Volume | m3 0.000 m3

Poids net | kg 0.064 kg

Poids de l'emballage | Kg 0.006 Kg

Poids brut | Kg 0.070 Kg